


BaByliss[®] MEN

Návod na obsluhu




E879E / T121d


Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge - France
www.babyliss.com

FAC 2019 / 07


ZASTRIHÁVAČ FÚZOV I-STUBBLE E879E

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

Adaptér	CA23
---------	------

NABÍJANIE PRÍSTROJA

DÔLEŽITÉ! Používajte výhradne adaptér dodaný spolu s prístrojom.

1. Vložte zástrčku do prístroja a pripojte adaptér. Na LED displeji sa potom zobrazí životnosť batérie a symbol „“ zabliká. To znamená, že sa prístroj nabíja.
2. Pred prvým použitím nechajte prístroj nabíjať 8 hodín. Nezabudnite prístroj vypnúť.
3. Úplne nabitý prístroj môžete používať minimálne 40 minút.
4. Potom nabíjajte počas 90 minút.

Váš zastrihávač fúzov BaBylissMEN i-Stubble využíva Ni-MH batériu.

Pred prvým použitím prístroj nabíjajte do úplného stavu počas 8 hodín.

Toto počiatočné nabitie zaisťuje optimálny výkon pre následné bezproblémové a rýchle zastrihávanie. Maximálna kapacita batérie sa dosiahne až po troch procesoch nabitia a vybitia.

Poznámka: Pokiaľ sa na LED displeji zobrazí „Er“ alebo „Lo“, prerušte nabíjanie a skontrolujte, či je napätie adaptéra 3,6 V 1000 mA.

OCHRANA BATÉRIE

V zájme zachovania optimálnej kapacity dobíjacej batérie by ste mali zastrihávač každých 6 mesiacov nechať úplne vybiť a následne dobíjať počas 16 hodín.

POUŽITIE

Prístroj i-Stubble sa zapína stlačením vypínača. LED displej zobrazuje aj vybranú výšku zastrihávania a približný zostávajúci čas použitia. Modrá LED kontrolka indikujúca zostávajúci čas použitia sa po 10 sekundách vypne. LED kontrolka pre výšku zastrihávania bude počas funkcie motora svietiť. Hneď ako na LED displeji bude zostať približne 5 minút, symbol času sčervená a začne blikať. Keď LED displej zobrazí «00», znamená to, že prístroj je potrebné dobiť, ale v prevádzke je možné pokračovať aj krátko potom.

POUŽITIE V ELEKTRICKEJ SIETI

Zapojte prístroj do elektrickej siete. Keď je prístroj odomknutý, stlačte tlačidlo 0/1 a prístroj zapnete. Prístroj je teraz pripravený na použitie.

POUŽITIE NÁSTAVCA

Nástavec umožňuje meniť dĺžku zastrihávania. Vyhovujúcu dĺžku si musíte nájsť sami, ale na predstavu pri 0,4 mm získate veľmi krátke strnisko a pri 1,6 mm bude strnisko vyzeráť dlhšie. 2 mm+ už sú kratšie fúzy.

- Zaistíte správnu pozíciu nástavca opatrným zacvaknutím na miesto.
- Digitálnymi dotykovými tlačidlami „hore“ alebo „dole“ upravte teleskopický nástavec na požadovanú dĺžku.
- Dĺžka zastrihávania sa zobrazuje na LED displeji v „mm“ – z dostupných dĺžkach si môžete vybrať pomocou digitálneho dotykového ovládania.

K dispozícii je 24 dĺžok: 0,4 – 5,0 mm po 0,2 mm krokoch.

- Vyberte si požadovanú dĺžku – nastavená dĺžka sa potom bude zobrazovať na LED displeji.
- Prístroj i-Stubble potom zapnete stlačením zapínacieho tlačidla.

PAMÄŤOVÁ FUNKCIA

Tento zastrihávač strniska má pamäťovú funkciu, ktorá ukladá posledné vybrané nastavenie dĺžky. Pri vypnutí prístroja sa nástavec vráti do polohy 0,4 mm. Pri opätovnom zapnutí zastrihávača sa nástavec automaticky posunie na poslednú vybranú nastavenú dĺžku.

FUNKCIA CESTOVNEJ ZÁMKY

- Prístroj i-Stubble disponuje funkciou cestovnej zámky, ktorá zabraňuje nechcenej aktivácii zamknutím všetkých tlačidiel.
- Pre aktiváciu cestovnej zámky pridržte vypínač počas 2 sekúnd, pokým neprebehne odpočet na displeji od 3 do 1. Hneď ako sa odpočet dostane na 1, zobrazí sa symbol zámky.
- Pre deaktiváciu cestovnej zámky pridržte vypínač počas 2 sekúnd, pokým na displeji neprebehne odpočet od 3 do 1 a nezapne sa motorček. Cestovná zámka je teraz deaktivovaná.
- Pri umiestnení prístroja do nabíjačky sa cestovná zámka automaticky deaktivuje.

POUŽITIE ZASTRIHÁVAČA BEZ NÁSTAVCA

- Použitie bez nástavca je ideálne pre ladenie detailov/tvarovania a všeobecnú úpravu okrajov.
- Nástavec sa odpája opatrným pridržením zastrihávača jednou rukou a zatlačením do bokov nástavca palcom a ukazovákom (Obr. 1). Prehodte nástavec dozadu prístroja, opatrne zatahnite smerom dole a zaistite pod zarážkou na miesto (Obr. 2). Pre uvoľnenie nástavca zatahnite smerom dole a odtiahnite od zarážky (Obr. 3).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pravidelné čistenie pomáha zachovať vysoký výkon prístroja i-Stubble.
- Vypnite prístroj a prípadne odpojte napájací kábel.
- Odpojte nástavec opatrným zdvihnutím prednej časti nástavca z oboch bokov, preklopením dozadu prístroja a zamknutím na mieste zacvaknutím do pripevňovacieho prvku v zadnej časti rukoväti.
- Na odstránenie nežiaducich fúzov a nečistôt použite dodaný čistiaci štetec. Na čistenie britiev zastrihávača nepoužívajte ostré predmety.
- Britvy môžete v zájme jednoduchšieho čistenia odobrať.
- Pri odoberaní britiev pridržte jednou rukou rukoväť prístroja i-Stubble, dajte palec pod čepele a odtlačte ich z rukoväti.
- Fúzy zachytené pod britvami opatrne vyfúkajte.
- Britvy môžete opláchnuť pod tečúcou vodou. Po opláchnutí môže byť potrebné britvy premasať.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Fast Plus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava