

Pre úplné vysvetlenie všetkých funkcií a pokynov sa prosím obráťte na užívateľskú príručku. (Dostupné k stiahnutiu z motorolanursery.com).

1. Obsah vnútri krabice




VAROVANIE:

Nebezpečenstvo uškrtenia. Deti sa káblami uškrtili. Tento kábel uchovávajte mimo dosahu detí (vo vzdialenosti viac ako 1 meter). Neodstraňujte značky zo sieťových adaptérov. Používajte iba dodané sieťové adaptéry.

2. Zostavenie vašej digitálnej video detskej pestúcky

A. Pripojenie zdroja napájania k detskej jednotke




- Zasuňte zástrčku DC napájacieho adaptéru do zásuvky DC na zadnej strane detskej jednotky.
- Pripojte druhý koniec napájacieho adaptéru do vhodnej zásuvky.
- Detská jednotka sa zapne a indikátor napájania sa rozsvieti na modro.

Poznámka


Používajte iba dodaný adaptér napájania (DC5V/1000mA).

B. Upevnenie magnetického držiaku na stenu

- Označte polohu otvorov pre šróby na stene.
- Namontujte hmoždinky (nie sú súčasťou dodávky) vhodné pre daný typ steny a v prípade potreby namontujte skrutky.
- Upevnite montážne skrutky (nie sú súčasťou dodávky) na stenu.
- Umiestnite kábel za základňu podľa obrázku pred pripojením základni k múru.




C. Pripojenie zdroja napájania rodičovskej jednotky



- Pripojte malú zástrčku napájacieho adaptéru k rodičovskej jednotke a druhý koniec k sieťovej zásuvke. Používajte iba priložený adaptér (5VDC/1000 mA).
- Dobíjacia batéria (lítium-iónová batéria 2000mAh) umožňuje použitie rodičovskej jednotky, pokiaľ nie je zapojená do elektrickej zásuvky. Batéria poskytuje až 5 hodín prevádzky rodičovskej jednotky. Odporúčame nabíjať aspoň 16 hodín pred prvým použitím a ak rodičovská jednotka signalizuje, že je batéria takmer vybitá.
- Stlačte a podržte tlačidlo NAPÁJANIE vo vrchnej časti rodičovskej jednotky pre ZAPNUTIE.

D. Desktopový stojan rodičovskej jednotky

- Posuňte krúžok stojana na zadnej strane rodičovskej jednotky smerom nadol.
- Ak chcete nastaviť stolový stojan, odporúčame ho otočiť o 90 stupňov.



3. Základné funkcie klúčov

Rodičovská jednotka		
	Tlačidlo ZAPNUTIE/VYPNUTIE	Stlačte a podržte pre ZAPNUTIE/VYPNUTIE rodičovskej jednotky.
	Tlačidlá HORE/DOLE	Stlačením nakloníte obraz kamery nahor alebo nadol. Stlačením upravíte nastavenia menu, keď je menu aktívne.
	Tlačidlá VLAVO/VPRAVO	Stisknutím posunete obraz kamery doľava alebo doprava. Stisknutím otvoríte možnosti menu, keď je menu aktívne.
	Tlačidlo MENU	Stlačte pre otvorenie možností menu alebo ukončenie menu.
	Tlačidlo OK	Stlačte pre potvrdenie výberu.
	Tlačidlo VIDEO	Stlačte pre ZAPNUTIE/VYPNUTIE LCD obrazovky.
	Tlačidlo HOVORENIE	Stlačte a podržte pre rozprávanie k vášmu dieťaťu.
	Tlačidlo hlasitosti	Stlačte -/+ pre výber úrovne hlasitosti rodičovskej jednotky.
	Tlačidlo RESETOVANIE	Stlačte a podržte malým špendlíkom pre resetovanie jednotky.
Detská jednotka		
	Tlačidlo PÁROVANIE	Stlačte a podržte pre spárovanie s rodičovskou jednotkou alebo zostavenie Wi-Fi®.

4. Nastavenie detskej jednotky pre prehliadanie internetu Wi-Fi®

A. Inštalácia aplikácie Motorola Nursery.



- Naskenujte QR kód pomocou svojho chytrého zariadenia a stiahnite si aplikáciu Motorola Nursery z App Store pre zariadenie iOS alebo z Google Play™ Store pre Android™.
- Nainštalujte si aplikáciu Motorola Nursery na svoje zariadenie.

B. Sledujte na kompatibilných smartfónoch a tabletoch.



1. Otvorte aplikáciu Motorola Nursery na kompatibilnom smartfóne alebo tablete.
2. Podľa pokynov v aplikácii vytvorte svoj účet a pripojte sa k zariadeniu.

Prosím, berte do úvahy nasledujúce minimálne systémové požiadavky:

Smartfóny/Tablety: iOS 10.0, Android™ 7.0

Wi-Fi® požiadavky:

Rýchlosť prenosu aspoň 0,6 Mb/s na Smart Monitoring Companion, otestujte rýchlosť internetu na: <http://www.speedtest.net/>

5. Inštalácia držiaku na postieľku


Držiak na postieľku so správou káblom je súčasťou balenia a montuje sa priamo na väčšinu postielok pre umožnenie lepšieho výhľadu. Zostavte a nainštalujte držiak na postieľku použitím nasledujúcich krokov.

- Spojte 4 tyče a podpornú základňu, ako je uvedené na diagrame. (Obr. 1a , 1b)

Obr. 1a



Obr. 1b



Poznámka:

Každá tyč je zapojená vnútri napájacieho kábla. Pri vyberaní tyčí z krabice a počas inštalácie je potrebné napájacie káble starostlivo spracovať.

- Horná svorka je štandardne dodávaná pre zvislé upnutie na hornej koľajnici detskej postieľky, pre úplné upnutie na bridlicu postieľky, prosím, uvoľnite a úplne vyberte upnutie na zostavy hornej svorky (Obr. 2a), vyberte vrchnú svorku zo zostavy a znova orientujte hornú svorku tak, aby dlhý otvorený koniec smeroval na ľavú stranu (Obr. 2b), potom znovu vložte do zostavy a upevnite malý gombík späť do zostavy, pokiaľ nebude horná svorka bezpečne zaistená.
- Upevnite hornú svorku zvisle na hornú koľajnicu (Obr. 2c) alebo lišty vodorovne. (Obr. 2d)



Obr. 2c



Obr. 2a



Obr. 2b




Obr. 2d

- Odblokujte gombík, potom otvorte hornú svorku a spodnú svorku, posuňte nosnú tyč do svoriek. (Obr. 3a)
- Umiestnite a pritlačte spodnú svorku dole k dolnej kolajnici, základňa stojana je zaťažena pružinou. Pred uzavretím spodnej svorky gombíkom zatlačte spodnú tyč dolu. To má umožniť, aby spodná svorka vyvinula upínaciu silu na spodnej kolajnici. (Obr. 3b)

Obr. 3a



Obr. 3b



- Upevnite gombíky tak, aby zatvárali držiaky horných a spodných svoriek tak, aby podporné stĺpy boli pevné a rovné, a zaistite, aby boli oporné stĺpiky umiestnené stabilne na hornej kolajnici alebo bridliciach. (Obr. 4a,4b)

Obr. 4a



Obr. 4b



Riziko udusenía:

Môže obsahovať drobné časti. Rodičia, buďte opatrní a udržiavajte deti do 5 rokov od inštalácie.

- Nainštalujte flexibilné predĺženie držiaku - husieho krku do horného stĺpika. Akonáhle sú všetky oddiely správne pripojené, začujete cvaknutie. (Obr. 5a)
- Vložte jednotku kamery do púzdra na konci flexibilného predĺženia držiaku - husieho krku, uistite sa, že je kamera upevnená magneticky. Pripojte zástrčku napájacieho adaptéra do sieťovej elektrickej zásuvky kamery a zatvorte kryt. (Obr. 5b, 5c)



Obr. 5b



Obr. 5c



Obr. 5a

- Zasuňte zástrčku DC do napájacej zásuvky držiaku na postieľku a pripojte napájací adaptér k vhodnej zásuvke. (Obr. 6a)
- Zapnite jednotku fotoaparátu a potom zobrazte obraz cez rodičovskú jednotku. Upravte ohybný držiak - husí krk a vyberte z rodičovskej jednotky iný faktor zväčšenia (1x, 1,5x alebo 2x) pre optimálny výhľad na detskú postieľku. (Obr. 6b)



Obr. 6a



Obr. 6b

6. Všeobecné informácie

Ak výrobok nefunguje správne, prečítajte si túto príručku so stručným návodom alebo používateľskú príručku k niektorému z modelov uvedených na strane 1.

Kontaktujte nás pomocou stránky: motorolanursery.com/support

Obmedzená záruka na spotrebiteľské produkty a príslušenstvo („Záruka“)

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu značky Motorola vyrobeného na základe licencie spoločnosťou Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd. ("MZGW").

Na čo sa vzťahuje táto záruka?

S ohľadom na nižšie uvedené výnimky spoločnosť MZGW garantuje, že tento produkt značky Motorola („Produkt“) alebo certifikované príslušenstvo („Príslušenstvo“) predávané na použitie v kombinácii s týmto produktom, nebude obsahovať žiadne nedostatky, pokiaľ ide o materiály a dielenské vyhotovenie, pri bežnom spotrebiteľskom používaní počas nižšie vytyčenej lehoty. Táto Záruka je vašou výhradnou zárukou a nie je prevoditeľná na iné osoby. TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA. MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA ODLIŠUJÚ V ZÁVISLOSTI OD ŠTÁTU, PROVINIE ALEBO KRAJINY. PRI ZÁKAZNÍKOV, NA KTORÝCH SA VZŤAHUJÚ ZÁKONY NA OCHRANU SPOTREBITEĽOV ALEBO NARIADENIA V ICH KRAJINE ZAKÚPENIA, PRÍPADNE, AK SA ODLIŠUJÚ, V KRAJINE ICH TRVALÉHO BYDLISKA, PREDSTAVUJÚ VÝHODY UVEDENÉ V TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKE LEN DOPLNENIE VŠETKÝCH PRÁV A OPRÁVNÝCH PROSTRIEDKOV, KTORÉ TAKÉTO ZÁKONY NA OCHRANU SPOTREBITEĽA A NARIADENIA SPROSTREDKÚVAJÚ. ZA ÚČELOM KOMPLETNÉHO POCHOPENIA SVOJICH PRÁV BY STE MALI KONZULTOVAŤ ZÁKONY PLATNÉ VO VAŠEJ KRAJINE, PROVINII ALEBO V ŠTÁTE.

Na koho sa vzťahuje?

Táto záruka sa vzťahuje iba na prvého zákazníka a je neprenosná.

Čo urobí spoločnosť MZGW?

Spoločnosť MZGW alebo jej oprávnený distribútor podľa vlastného uváženia a v komerčne primeranom čase bezplatne opraví alebo vymení Produkty alebo Príslušenstvo, ktoré nie sú v súlade s touto Zárukou. Máme právo použiť funkčne ekvivalentné obnovené/repasované/vopred vlastnené nové Produkty, Príslušenstvo alebo diely.

Sú nejaké ďalšie obmedzenia?

AKÉKOLVEK ODVODENÉ ZÁRUKY VRÁTANE (OKREM INÉHO) ODVODENÝCH ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL, BUDÚ OBMEDZENÉ NA OBDOBIE PLATNOSTI TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY, PRIČOM OPRAVA ALEBO VÝMENA ZABEZPEČENÁ PODĽA TEJTO VÝSLOVNEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY JE VÝHRADNÝM NÁPRAVNÝM PROSTRIEDKOM SPOTREBITEĽA A ZASTUPUJE VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI ODVODENÉ. SPOLČNOSŤ MOTOROLA ANI MZGW NEBUDE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIEŠŤ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ PODĽA ZMLUVY ALEBO V PRÍPADE ÚMYSelnÉHO PORUŠENIA (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), ZA ŠKODY PRESAHUJÚCE NÁKUPNÚ CENU PRODUKTU ALEBO PRÍSLUŠENSTVA, ALEBO AKÉKOLVEK NEPRIAME, NÁSLEDKOVÉ, ŠPECIÁLNE ČI NÁHODNÉ ŠKODY AKÉHOKOLVEK DRUHU, PRÍPADNE STRATU VÝNOSOV ČI UŠLÝ ZISK, STRATU OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, STRATU INFORMÁCIÍ ALEBO INÚ FINANČNÚ STRATU VYVSTÁVAJÚCU Z/V SPOJITOSTI SO SCHOPIANOSŤOU ČI NESCHOPIANOSŤOU POUŽÍVAŤ PRODUKTY ALEBO PRÍSLUŠENSTVO V PLNOM ROZSAHU, V AKOM JE MOŽNÉ SA TOHTO ODŠKODNÉHO ZRIEŤ PODĽA LITERY ZÁKONA. Niektoré právne systémy nepovoľujú obmedzenie alebo vylúčenie náhodných alebo následných škôd alebo obmedzenia dĺžky predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať. Táto záruka vám dáva konkrétne právne práva a môžete mať tiež iné práva, ktoré sa líšia v závislosti od právnych systémov.

Produkty, na ktoré sa vzťahuje záruka	Dĺžka záruky
Spotrebné produkty	Dva (2) roky odo dňa pôvodnej kúpy produktu prvým kupujúcim produktom.
Príslušenstvo	Deväťdesiat (90) dní odo dňa pôvodného zakúpenia príslušenstva prvým spotrebiteľom (kupujúcim) produktom.
Spotrebné produkty a príslušenstvo, ktoré sa opravujú alebo vymenia	Zvyšná časť pôvodnej záruky alebo deväťdesiat (90) dní odo dňa vrátenia zákazníkovi, podľa toho, čo je dlhšie.

Výnimky

Bežné opotrebenie. Na pravidelnú údržbu, opravu a výmenu častí v dôsledku bežného opotrebenia sa nevzťahuje záruka.

Batérie. Táto záruka sa vzťahuje len na batérie, ktorých kapacita plného nabitia klesne pod 80 % ich menovitej kapacity a na batérie, ktoré vytekajú.

Zneužívanie a nesprávne používanie. Závady alebo škody, ktoré vyplývajú z: (a) nesprávnej prevádzky, skladovania, nesprávneho používania alebo zneužívania, nehody či neobstaranosti, ako napríklad fyzické poškodenie (praskliny, škrabance, atď.) povrchu produktu v dôsledku nesprávneho používania, (b) kontaktu s kvapalinou, vodou, dažďom, extrémnou vlhkosťou alebo silným potením, pieskom, hlinou alebo podobnými látkami, extrémnymi teplotami alebo potravínami, (c) použitia produktov a príslušenstva na komerčné účely alebo vystavenia produktov a príslušenstva neobvyklému použitiu alebo podmienkam, alebo (d) inej konanie, ktoré nezavinila spoločnosť MOTOROLA ani spoločnosť MZGW, sú vylúčené zo záruky.

Používanie Produktov a príslušenstva inej značky ako Motorola. Závady alebo škody, ktoré vzniknú z použitia iných ako certifikovaných produktov a príslušenstva alebo produktov, príslušenstva a iných periférnych zariadení iných značiek ako Motorola, sú vylúčené zo záruky.

Neautorizovaný servis alebo úprava. Závady alebo škody vyplývajúce z použitia, skúšania, nastavenia, montáže, údržby, zmeny alebo úpravy akýmkoľvek spôsobom, ktoré vykoná ktokoľvek iný než spoločnosť MOTOROLA, spoločnosť MZGW alebo ich autorizované servisné strediská, sú vylúčené zo záruky.

Pozmenené produkty. Produkty alebo príslušenstvo s (a) odstráneniami, zmenami alebo zahladenými sériovými číslami, (b) porušeniami uzávermi alebo vykazujúcimi známky nedovoleného zasahovania, (c) nezozodpovedajúcimi sériovými číslami základných dosiek alebo (d) nezozodpovedajúcimi krytmi alebo krytmi a časťami iných značiek ako Motorola, sú vylúčené zo záruky.

Komunikačné služby. Závady, škody alebo poruchy produktov a príslušenstva v dôsledku akejkoľvek komunikačnej služby alebo signálu, ktoré môžete odberať, alebo používať s produktami alebo príslušenstvom, sú vylúčené zo záruky.

Ako získať záručný servis alebo iné informácie?

Kontaktujte nás pomocou stránky: motorolanursery.com/support

Dostanete pokyny, ako zaslať produkty alebo príslušenstvo na vlastné náklady a riziko autorizovanej opravovnej spoločnosti MZGW. Ak chcete získať servis, musíte zahrnúť: (a) produkt alebo príslušenstvo, (b) originál dokladu o kúpe (bloček), ktorý obsahuje dátum, miesto a predajcu produktu, (c) ak bol v balení záručný list, vyplnený záručný list, ktorý zobrazuje sériové číslo produktu, (d) písomný opis problému a najmä (e) vašu adresu a telefónne číslo.

Tieto zmluvné podmienky predstavujú úplné znenie záručnej zmluvy medzi vami a spoločnosťou MZGW v súvislosti s Produktmi a Príslušenstvom, ktoré ste zakúpili, a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody či vyhlásenia vrátane vyhlásení uvedených v akýchkoľvek písomných publikáciách alebo propagačných materiáloch vydaných spoločnosťou MZGW či vyhlásení vyslovených akýmkoľvek zastupujúcim zamestnancom či členom personálu spoločnosti MZGW, ktoré mohli zaznieť v súvislosti s predmetným nákupom.

Likvidácia zariadenia (životné prostredie)

Po skončení životnosti sa tento produkt nesmie likvidovať ako súčasť bežného komunálneho odpadu. Výrobok odovzdajte na zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Signalizuje to symbol na produkte, používateľskej príručke a škatuli.



Ak produkt odovzdáte na recyklačnom mieste, niektoré z materiálov použitých v robu produktu je možné opakovane použiť. Opakovaným používaním surových materiálov z použitých produktov významným spôsobom prispievate k ochrane životného prostredia.

Prehľadujete viac informácií o zberných miestach vo vašej oblasti, obráťte sa na miestne úrady.

Prehľadujete o zhode s EÚ (DoC)

Týmto spoločnosť Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia je v súlade so smernicou RE 2014/53/EÚ. Kompletný text Prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na webovej stránke: motorolanursery.com

